

# *devolo*

Home Control Prise intelligente



---

Premiers pas

## Merci de votre confiance !

Veillez lire les instructions attentivement avant la première utilisation de l'appareil et conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

### Description des symboles



***Remarque très importante dont le non-respect peut entraîner des dommages.***



***Remarque importante dont il est recommandé de tenir compte.***



*Informations et conseils sur les questions de fond et sur la configuration de votre appareil.*

### Utilisation conforme

Utilisez la Prise intelligente Home Control en suivant les instructions fournies dans ce manuel et dans l'aide en ligne de Home Control, afin d'éviter d'endommager le matériel ou de vous blesser.

### Conformité CE



Dans les conditions d'emploi prévues, ce produit est conforme aux exigences des directives 2014/53/EU et 2014/35/EU ainsi qu'aux dispositions applicables du FTEG. Il est prévu pour l'exploitation au sein de l'UE, en Suisse et en Norvège. La déclaration de conformité CE est jointe au produit.

### Consignes de sécurité

Les consignes de sécurité générales sont fournies dans le chapitre **Consignes de sécurité** à la page 7.

## Home Control de devolo

Home Control (domotique en anglais) désigne l'ensemble des techniques de commande de l'équipement électrique dans une maison résidentielle. Le système Home Control de devolo utilise la norme radio Z-Wave™.

L'exploitation d'un système Home Control requiert une unité de commande compatible Z-Wave™ telle que la Box Home Control de devolo. La Prise intelligente Home Control et tous les autres appareils Home Control sont configurés et utilisés à travers le portail Home Control de la Box. Vous accédez à la Box Home Control au moyen de l'application **my devolo App** et/ou à l'adresse Web **www.mydevolo.com**.

- i** *Les informations sur la mise en service de la Box Home Control se trouvent dans le guide d'installation correspondant et/ou dans l'aide en ligne de Home Control.*

### Accès à la Box Home Control avec my devolo App (smartphone/tablette)

Accédez à **my devolo App** ➤ **Home Control** et sélectionnez votre **Box Home Control**.

### Accès à la Box Home Control avec le navigateur Web (PC/ordinateur portable)

Accédez au site **www.mydevolo.com** ➤ **Home Control** et sélectionnez votre **Box Home Control**.

- i** *Les informations supplémentaires sur la commande et la configuration de tous les appareils devolo Home Control ainsi que les scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*



## La Prise intelligente Home Control

La Prise intelligente Home Control peut être branchée dans chaque prise de courant de la maison. Elle valorise l'équipement raccordé en ajoutant des fonctions utiles telles que la mesure de la consommation d'énergie, et la mise sous tension ou hors tension aux heures préprogrammées.



Bouton  
(voyant rouge)

image en fonction du pays

- *La description détaillée des fonctions de la Prise intelligente Home Control ainsi que les instructions relatives à la configuration et les scénarios d'application se trouvent dans l'aide en ligne de Home Control.*



## Connexion de la Prise intelligente Home Control à l'unité de commande (par ex. la Box Home Control)



***Les Prises intelligentes Home Control ne doivent en aucun cas être branchées directement les unes dans les autres.***



**Éliminez les facteurs d'atténuation et les sources d'interférences autant que possible** pour augmenter au maximum la portée radio de la Prise intelligente Home Control. Les facteurs d'atténuation peuvent être des grands meubles, des plantes ou en particulier des objets en métal situés devant l'appareil. Les sources d'interférences peuvent être des équipements électriques, par exemple un four à micro-ondes ou un ordinateur. Dans ces cas, respectez un écart minimal d'environ 50 cm. **Utilisez la Prise intelligente Home Control uniquement en intérieur.**

- ① Choisissez une prise de courant murale en respectant les conditions précisées précédemment et **posez** la Prise intelligente Home Control d'abord **seulement à proximité** de cette prise murale.
- ② Si vous utilisez la **Box Home Control** de **devolo**, ouvrez son interface utilisateur en suivant les descriptions du chapitre **Home Control de devolo** à la page 3, **Home Control** et sélectionnez **Appareils**  **Ajouter un appareil**  **Prise intelligente devolo Home Control**. Suivez les instructions pour vous connecter à votre Box Home Control. À présent, vous commandez vos appareils confortablement à travers le portail Home Control de la Box Home Control.



***La Prise intelligente Home Control se met hors circuit automatiquement en cas de surcharge supérieure à 3 kW. Pour remettre la Prise intelligente Home Control en service, débranchez-la pendant 10 secondes, puis rebranchez-la.***

## Consignes de sécurité

Il est impératif d'avoir lu et compris toutes les consignes de sécurité et instructions d'utilisation des appareils devolo et de conserver les manuels pour pouvoir les consulter ultérieurement.



### **ATTENTION – Risque d'électrocution**

Les appareils devolo ne doivent en aucun cas être ouverts. **L'utilisateur court un risque d'électrocution si le boîtier est ouvert !**

Les appareils de devolo ne requièrent aucune maintenance de la part de l'utilisateur. En cas de dommage, coupez l'appareil devolo du réseau électrique en débranchant le boîtier ou en débranchant la fiche secteur. Adressez-vous ensuite exclusivement à des professionnels qualifiés (service après-vente). L'appareil a subi un dommage quand

- la prise est endommagée,
- du liquide (pluie ou eau) a pénétré dans l'appareil devolo,
- l'appareil devolo ne répond plus,
- le boîtier de l'appareil devolo est endommagé.

Les appareils devolo doivent uniquement être exploités sur un réseau d'alimentation électrique correspondant aux spécifications indiquées sur sa plaquette signalétique.

Les appareils devolo ne conviennent que pour une utilisation à l'intérieur.

Pour couper l'appareil devolo du secteur, débranchez le boîtier ou la fiche secteur de la prise de courant. La prise de courant et tous les appareils réseau raccordés doivent être accessibles facilement pour que vous puissiez les débrancher rapidement en cas d'urgence.

Utilisez les appareils devolo uniquement dans un local sec.

**Débranchez les appareils avant de les nettoyer !** Évitez d'utiliser des produits de nettoyage à base de solvants risquant d'endommager le boîtier. Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec.



### **ATTENTION – Risque de surchauffe**

Les appareils devolo ne doivent en aucun cas être branchés directement les uns dans les autres.

Installez les appareils devolo uniquement dans un endroit où une aération suffisante est garantie. Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à la ventilation :

- Ne jamais obstruer les fentes et les ouvertures et ne jamais recouvrir les appareils devolo pendant le fonctionnement.
- Ne déposez aucun objet sur les appareils devolo.
- N'introduisez aucun objet dans les ouvertures des appareils devolo.
- N'exposez pas les appareils devolo à des flammes nues (bougie, feu de cheminée, etc.).
- N'exposez pas les appareils devolo à une source de chaleur directe (radiateur, rayons du soleil, etc.).

Un léger échauffement du boîtier est normal quand l'appareil est connecté.



## Service après-vente et garantie

### **AGarantie** : 3 ans

Si votre appareil devolo présente un défaut lors de la première mise en service ou pendant la période de garantie, veuillez vous adresser au fournisseur chez lequel vous avez acheté le produit devolo. Celui-ci se chargera pour vous du remplacement ou de la réparation auprès de devolo.

Vous trouverez l'ensemble des conditions de garantie sur notre site Internet [www.devolo.com/warranty](http://www.devolo.com/warranty).

Belgique	070 350 133 (0,17 Euro/min – réseau filaire)	support@devolo.be
France	0826 101 889 (0,15 EUR/min – réseau filaire)	support@devolo.fr
Luxembourg	+49 241 70 525 18 (tarif international)	support@devolo.be
Suisse	0848 220 825 (0,08 CHF/min – réseau filaire)	support@devolo.ch

## Élimination

Il est interdit de jeter la Prise intelligente Home Control avec les déchets domestiques. À la place, vous pouvez les déposer gratuitement aux points de collecte publics ou chez le revendeur du produit.





***devolo***

devolo AG

Charlottenburger Allee 60

52068 Aachen – Germany

[www.devolo.com](http://www.devolo.com)